

EDA50 / EDA50k étapes de mise à niveau d'Android 7 :

1. Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé.
2. Téléchargez les fichiers appropriés à partir du [Centre de téléchargement de logiciels Honeywell](#).
3. Copiez "eda50-ota-207.0x.00.00yy.zip" ou "eda50k-ota-208.0x.00.00yy.zip" (selon l'appareil) sur une carte SD.
 - a. x = 1, si version GMS
 - b. x = 2, si version non GMS
 - c. yy est la version de maintenance
4. Power l'appareil pour insérer la carte SD dans la fente située dans le compartiment des piles.
5. Lorsque l'appareil est éteint, maintenez enfoncées la touche marche/arrêt et la touche d'augmentation du volume jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis relâchez (cela peut prendre quelques secondes).
6. L'unité doit démarrer dans le menu de récupération Android.
7. Utilisez les touches « augmenter le volume » et « diminuer le volume » pour parcourir les options et utilisez le « bouton d'alimentation » pour activer une option. Suivez les a, b, c et d étapes à partir du bas dans cet ordre ; l'unité restera dans le menu de récupération jusqu'à ce que vous décidiez de redémarrer.
 - a. « Effacer les données/réinitialisation d'usine » > 'Oui Supprimer toutes les données de l'utilisateur'
 - b. 'Effacer la partition de cache'
 - c. « Appliquer la mise à jour à partir de la carte SD » > Accédez à "eda50-ota-207.0x.00.00yy.zip" ou "eda50k-ota-208.0x.00.00yy.zip" (à l'aide des touches de volume pour vous déplacer et de la touche d'alimentation pour sélectionner) et sélectionnez-le pour lancer la mise à jour.
 - d. Redémarrer le système maintenant
8. Une fois que l'appareil redémarre finalement dans le système d'exploitation
9. Si vous utilisez une version du système d'exploitation plus ancienne que récente, veuillez lire les notes ci-dessous
10. Retirez la carte SD de l'appareil.

Remarques:

À partir des kernel 207.0x.00.0016 (EDA50) et 208.0x.00.0016 (EDA50k), aucune licence n'est requise pour mettre à niveau l'unité de Android 4.4 à Android 7.

Si une ancienne kernel est utilisée, assurez-vous que la licence appropriée est achetée (numéro de pièce : 454-084-001) et que le fichier XML de licence est créé avec LM (Honeywell License Manager).

Le fichier de licence .xml doit être copié via un lien USB à la racine de 'Internal Storage'.

ARTICLES LIÉS

- [EDA50 - Impossible de mettre à niveau d'Android 4.4 OS version 205.01.00.0009 vers Android 7 OS version 207.01\(02\).00.0016 ou version ultérieure...](#)

Nombre de vues3

- [Comment passer d'Android 7 à Android 4.4](#)

Nombre de vues7

- [EDA50/EDA50K - Fonction de remappage du clavier](#)

Nombre de vues2

- [Comment mettre à niveau le micrologiciel de l'appareil à l'aide de Safety Suite Device Configurator ?](#)

Nombre de vues2.84K

- [Étapes pour mettre à niveau CT40, CT60 ou CN80 d'Android 7 vers Android 8](#)

Nombre de vues81